

GUIDA

ALLA CONFIGURAZIONE DELL'ACCOUNT VoIP DI PARLA.IT

ROUTER : SIEMENS
Modello : OptiPoint 150 S
Firmware : SIP version 1.28 (APP2)

OptiPoint 150 S

Terminal No.: IP address:192.168.30.251

[home](#) [logout](#)

Accedere al menu di configurazione del telefono IP e cliccare su:

SIP Setup -> SIP Setting

Compilare i vari campi e selezionare le opzioni affinché la configurazione corrisponda esattamente alla schermata di esempio seguente; inoltre si dovranno sostituire le diciture "numero VoIP" con il dato di Login presente nella mail di attivazione e inserire la Password fornita con la stessa e-mail nei campi New SIP Password e Confirm SIP Password.

Cliccare sul bottone **Save** e successivamente confermare il reboot cliccando sul bottone **Confirm**.

Network

SIP Setup

SIP Settings

STUN Settings

SIP Extensions

Phone Setup

User Setup

Utilities

Registrar IP address or DNS name: 89.96.240.67 Port: 5060

Server IP address or DNS name: 89.96.240.67 Port: 5060

Domain Name: 89.96.240.67

Outbound Proxy Server: 89.96.240.67 Port: 5060

SIP Server Type: H8000

Phone Number: numero VoIP

Phone Name:

SIP user ID: numero VoIP

New SIP password:

Confirm SIP password:

Clear Save

SIEMENS

OptiPoint 150 S

Terminal No.: numero VoIP IP address:192.168.30.251

[home](#) [logout](#)

Visualizzare la schermata

Phone Setup -> Codec

Compilare i vari campi e selezionare le opzioni affinché la configurazione corrisponda esattamente alla schermata di esempio a lato.

Network

SIP Setup

Phone Setup

Codec

Dial Plan

DTMF

User Setup

Utilities

Priority: G.72X > G.711A > G.711U

G.72X Select: G.729AB

G.711U: 20 ms Silence Suppression

G.711A: 20 ms Silence Suppression

G.723: 30 ms Silence Suppression

G.729AB: 10 ms Silence Suppression

Clear Save

SIEMENS

OptiPoint 150 S

Terminal No.: numero VoIP IP address:192.168.30.251

[home](#) [logout](#)

Cliccare su:

Phone Setup -> DTMF

Compilare i vari campi e selezionare le opzioni affinché la configurazione corrisponda esattamente alla schermata di esempio a lato.

Cliccare sul bottone **Save** e successivamente confermare il reboot cliccando sul bottone **Confirm**.

La configurazione è completata.

Network

SIP Setup

Phone Setup

Codec

Dial Plan

DTMF

User Setup

Utilities

Out Band DTMF: SIP Info Method

Clear Save

SIEMENS